

OVERSIGTSTABEL

Modelnummer (ES5000SHHPI) Startsystem: H = Snor start (Håndstart) E = Elstart Spænding: S = 1 faset T = 3 faset → SHHPI ← Støjreduktion: I = Ikke isoleret S = Silent (isoleret) Motorstype: H = Honda Y = Yanmar R = Lombardini Z = Hatz P = Pramac Brændstof: P = Benzin D = Diesel	MAX. WATT	SPÆNDING	PM1 2000 / P2200I	E3200 / ES3000 / P3000I / P3500I / P3500I/O / PX4000	ES4000 / E4000 / E4500	ES5000 / PX5000	S6500 / E6500	S6000T	ES8000S / S8000S / PX8000S	ES8000T / S8000T	S10000S	S12000S / P12000S	S10000T	S12000T / P12000T	P15000T	P7500I	PX8000T	PX10000S	P14000S	P14000T	P18000S	P18000T	PWB1200	PWB2400
BORHAMMER	2000 W	230 V		x	x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
BYGGESAV	2500 W	400 V								x			x	x	x					x		x		
EL-VÆRKTØJ*	2000 W	230 V		x	x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
EL-VÆRKTØJ*	2600 W	230 V			x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
GLITTERMASKINE	2400 W	400 V						x		x			x	x	x		x			x		x		
HALOGENLAMPE	1500 W	230 V	x	x	x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
KAP-, GERINGS- OG RUNDSAV	1800 W	230 V			x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
KERNEBOREMASKINE	2500 W	230 V			x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
HØJTRYKSENSER	1800 W	230 V			x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
HØJTRYKSENSER	2800 W	400 V								x			x	x	x					x		x		
HØJTRYKSENSER	4700 W	400 V																		x				
PUMPE	600 W	230 V	x	x	x	x	x		x		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
PUMPE	1300 W	230 V		x	x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
PUMPE	2200 W	230 V			x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
PUMPE	2200 W	400 V						x		x			x	x			x			x				
KOMPRESSOR	1,5 HK	230 V		x	x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
KOMPRESSOR	2,0 HK	230 V			x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
KOMPRESSOR	3,0 HK	230 V							x		x	x		x				x	x	x	x	x		
KOMPRESSOR	3,0 HK	400 V						x		x			x	x	x		x			x		x		
STAVVIBRATOR / VIBROSTAV	1600 W	230 V		x	x	x	x		x		x	x		x	x	x		x	x	x	x	x		
SVEJSER - FRONIUS TT 2200 JOB*	180 A	230 V									x	x		x				x	x	x	x	x		
SVEJSER - FRONIUS MW 2200 JOB*	140 A	230 V							x		x	x						x	x		x			
SVEJSER - KEMPPI MINARC 150*	140 A	230 V							x		x	x						x						
SVEJSER - KEMPPI MINARC EVO 180*	180 A	230 V									x	x						x	x		x			
SVEJSER - KEMPPI MINARCMIG 190 AUTO*	190 A	230 V									x	x						x	x		x			
SVEJSER - KEMPPI MINARCTIG 200 MLP*	200 A	230 V									x	x						x	x		x			
SVEJSER - KEMPPI MINARC 220*	220 A	400 V																				x		
SVEJSER - PLAST	2000 W	230 V							x			x		x				x	x	x	x	x		
STENSKÆRER	1350 W	230 V		x	x	x	x		x			x		x		x		x	x	x	x	x		
STENSKÆRER	1800 W	230 V			x	x	x		x			x		x		x		x	x	x	x	x		
STENSKÆRER	2900 W	400 V								x			x	x	x					x		x		
CEMENTBLANDER	750 W	230 V		x	x	x	x		x			x		x	x	x		x	x	x	x	x		
ACCU LADER	600 W	230 V	x	x	x	x	x		x		x	x				x		x	x		x		x	
ACCU LADER	1000 W	230 V	x	x	x	x	x		x		x	x				x		x	x		x		x	x
PC	600 W	230 V	x	x	x	x	x		x		x	x				x		x	x		x		x	
PC	1000 W	230	x	x	x	x	x		x		x	x				x		x	x		x		x	x

* Med PFC regulator

Ovenstående skema er lavet med udgangspunkt i udstyr med direkte start (DOL). Ved brug af udstyr med softstart o.lign. kan generatorstørrelsen reduceres, se producentens anbefalinger.